



# TALKABOUT® T400BR

RÁDIOS BIDIRECIONAIS FRS/GMRS



Atividade familiar



Piquenique



Praia



Caminhada



Ciclismo



Emergências

## DESFRITE DO AR LIVRE

### ESTEJA CONECTADO DURANTE AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS

O Talkabout T400BR é ideal para as suas excursões ao ar livre, bem como para as aventuras da sua vida diária. A próxima vez que você for acampar ou fazer uma caminhada não se esqueça de levar um par de rádios; também são ideais para as atividades no pátio da sua casa ou em um parque próximo.

Com o pressionar de um botão, você pode desfrutar das atividades que mais gosta ao ar livre enquanto permanece conectado com familiares e amigos.



### PRINCIPAIS FUNÇÕES DO T400BR



26 canais, cada um com 121 códigos de privacidade



Lanterna integrada



iVOX mãos livres



IP54



2 Níveis de potência

**FOLHA DE DADOS DO PRODUTO**  
TALKABOUT® T400BR



**TALKABOUT®**  
**T400BR**  
RÁDIOS BIDIRECIONAIS FRS/GMRS

**CONTEÚDO DO PACOTE**



2 rádios T400BR



2 baterias NiMH recarregáveis

- 1 adaptador para carregador com cabo Y e 2 conectores Micro-USB
- Guia do Usuário
- 2 clips do cinto

**INFORMAÇÃO GERAL**

Modelo	T400BR
Cor	Amarelo
Banda de frequência	FRS/GMRS 462 - 467 MHz na banda de frequência (UHF)
Alcance	Até 30 quilômetros*
Classificação IP	IP54
Dimensões do rádio (A x L x P)	19,15 cm x 5,74 cm x 3,48 cm (7,54" x 2,26" x 1,37")
Peso do rádio sem baterias	0,19 kg (0,418 lb)
Peso do rádio com baterias	0,2 kg (0,43 lb)
Dimensões do pacote (A x L x P)	24,82 cm x 22,61 cm x 5,49 cm (9,77" x 8,9" x 2,16")
Peso do pacote com conteúdo	0,78 kg (1,73 lb)
Dimensões do pacote principal (A x L x P)	24,61 cm x 26,29 cm x 35,51 cm (9,69" x 10,35" x 13,98")
Peso do pacote principal (contém 6 unidades)	5,36 kg (11,82 lb)

**CARGA/DURAÇÃO DA BATERIA**

Até 12 horas com bateria NiMH incluída  
Até 25 horas com baterias alcalinas 3AA

Carga Micro USB

**GARANTIA**

1 ano

**FUNÇÕES**

iVOX/VOX mãos livres  
20 tons de chamada  
Quiet Talk  
Eco Smart  
Varredura  
Tom de confirmação de conversação  
Alerta de bateria fraca  
Medidor de bateria  
Economia de bateria  
Bloqueio de teclado  
Supressor de ruído automático  
Temporizador de transmissão  
Canal ocupado

**SONS/ALERTAS**

Alerta de bateria fraca  
20 tons de chamada  
Tom de teclado  
Tom de confirmação de conversação



PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE  
[www.motorolasolutions.com/talkabout](http://www.motorolasolutions.com/talkabout)

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.  
© 2016 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.



\* O alcance em condições reais pode ser inferior ao alcance máximo.



Montanha/vale: Até 30 quilômetros



Visada aberta: Até 6 quilômetros



Vizinhança: Até 2 quilômetros



O alcance indicado para as comunicações é calculado em condições ótimas, com linha de visada livre. O alcance real poderá variar dependendo do terreno e das condições ambientais, e costuma ser inferior ao máximo possível. O seu alcance real estará limitado por vários fatores, incluindo, mas não somente, ao terreno, as condições climáticas, a interferência eletromagnética e as obstruções de qualquer tipo.